

Prenter Ver.4.0 (プレンター バージョン 4.0) 操作マニュアル

1. インストール

PC の適当な場所（デスクトップやドキュメン等）にフォルダごとコピーして下さい。

「Prenter.exe」のみ有れば起動可能ですが機能制限や動作不安定の原因となりますので配布されたフォルダごとコピーして下さい。レジストリは使用していません。

2. アンインストール

コピーしたファイルをフォルダごと 削除して下さい。

3. 起動

「Prenter.exe」をダブルクリック等で起動して下さい。

4. 操作・表示画面

図の各番号参照（実画面には赤枠表示されません）



① タイトルバー等

Windows の操作に準拠します。（タイトル、最小化、最大化、元のサイズに戻す、終了等）

② 経過時間表示

停止時及びリセット時は「STOP」表示、カウントダウン時は実際のカウントダウン時間を 00:00:00 で表示し 1 秒毎にカウントダウンして行き文字表示は白色。設定時間経過で文字表示は赤色となりカウントが進行して行く。

③ Set Time

設定した予定時間を表示（カウントダウン進行中でも元の予定時間を表示）

手動入力で分(m)、秒(s)が設定可能（99 分 59 秒～0 分 0 秒まで 1 秒刻みで設定可能）

尚、「70 分 00 秒」を指定した場合、経過時間表示には「01:10:00」と表示される。

また、1 分以内を設定する場合には 0 分 0 秒から 0 分 59 秒の間で入力する必要がある。（分に 0 を入れておく必要が有る）

Quick Start 使用時には Quick Start で選択した時間が予定時間となる（Quick Start に関しては⑧参照）

④ START ボタン


このボタンを選択する事により設定された時間からカウントダウンが開始される。

(設定時間が 0 分 0 秒の場合は 0 分 0 秒後マイナスカウント進行と「Time is up」を表示する)
未使用時にはグレーバックの黒文字表示、カウントダウン中はピンクバックの赤文字に変わります。
カウントダウン中に押しても何も起こりません。

未使用時




カウントダウン中




⑤ PAUSE ボタン

カウントダウン中に押すとカウントダウンを一旦停止します。再度押すとカウントダウンを再開します。
プレゼンテーションの練習時等に、ご活用下さい通常時はグレーバックの黒文字表示、一旦停止中はピンクバックの黒文字表示。通常時に押しても何も起こりません。

通常時



一旦停止中



⑥ RESET ボタン

このボタンを選択する事によりカウントダウン中の時間がリセットされ、経過時間表示は「STOP」表示となる
通常時に押しても何も起こりません。

⑦設定した予定時間を過ぎると赤文字で「Time is up」を表示する。START や RESET により非表示になる。

⑧ Quick Start

予定時間表示に手動入力することなく、事前設定してある 10 分、15 分、30 分、60 分のカウントダウン開始が可能、(選択時間は予定時間表示に反映される) 尚、予定時間を設定するだけではなく、選択後即カウントダウンを開始するので注意。

⑨ Alarm

時間切れ (Time is up) も含め 3 段階の Alarm 設定が可能

1st Alarm と 2nd Alarm に関しては終了時間の○分前を任意に設定可能 (下記例外を除く)

1st Alarm と 2nd Alarm 及び Time is up Alarm 全てにおいて Alarm 音を設定可能、通常は Default 音が設定されていますが他のサンプル音や任意に準備した音に変更可能

使用可能音

サンプル音 : Default_01~Default_03 の 3 種類の Alarm 音

Voice_01~Voice_03 の 3 種類の音声ファイル

Voice_01 : 5 分前です

Voice_02 : 1 分前です

Voice_03 : 時間です

任意音 : 任意の音を Wav 形式で作成しファイル名を Custom_01~Custom_03 のファイル名で保存して下さい
長さ制限は特にありませんが短い音を推奨します。

Alarm 設定方法

Alarm 枠左側にある「OFF」ボタンを押して Alarm を有効にして下さい (グレーバック黒文字 OFF 表示からピンクバック黒文字 ON 表示に変わります)


Alarm 無効状態




Alarm 有効状態




使用する Alarm のチェックボックスにチェックを入れて下さい（一つ～三つまで自由に選択可能です）



使用したい音をプルダウンメニューより選んで下さい（チェックボックスにチェックを入れた Alarm 全てに対して選択して下さい。選択しない場合自動的に Default が選択されます）各音ファイルのファイル名末尾が 01 のものが 1st Alarm に、02 が 2nd Alarm に 03 が Time is up Alarm に自動対応します。



Alarm を鳴らす時間をボックスに入力して下さい。（終了時から何分前なのかの時間を入力、設定時間よりも長い場合は動作しません。）但し、Alarm 音に Voice を指定した場合 1st Alarm が 5 分前、2nd Alarm が 1 分前に自動設定されますが手動で変更可能です（音声内容と Alarm タイミングがずれるので推奨しません）



Prenter を再起動すると Alarm 設定は自動解除されます。

プレゼンテーション本番ではチェックを外し OFF にしておくことを推奨致します。

5. 終了

タイトルバーの閉じるボタンを選択して下さい。

（その他の Windows での一般的なアプリケーションソフトの終了方法（例：F4 等）で終了可能です）